3. Criação do local mSupply

Após o registro para SYNC ter sido criado, existem 3 formas de configurar um local mSupply para ser usado no Tablet.

- Criação de novo local manualmente
- Criação de novo local a partir de um cliente existente
- Criação de novo local como cópia de outro local Para criação de uma quantidade maior de local. Deverá ser configurado pelo time de suporte do mSupply

Criação de novo local manualmente

 No mSupply Desktop: Adicione o novo local em Especial > Locais > Novo local (Special > Stores > New Store)



2. Insira o Código (Store code) e o Nome do local (Name)

Store code mobilestore Name Mobile Store 1	General	Preferences	Logo	Sync
Store code mobilestore Name Mobile Store 1	store			
Name Mobile Store 1			0	
Organization name				
Address line 1				
Address line 2				
Address line 3				
Address line 4				
Address line 5				
Postal/Zip Code				
 O código do local r O nome do local de Local Mobile 1 para o seu local. 	não deve ir eve ser alg não é real	icluir espaç o fácil de re mente um l	os conhee bom nc	cer ome

- 3. Configuração da visibilidade dos itens
- 4. Configuração de sincronização
- 5. Configuração da visibilidade do seu local

Criação de novo local a partir de um cliente existente

Este método somente é útil se já existir um cliente no mSupply para ser convertido em um local. Nós iremos primeiro **clonar** o cliente existente e depois **unificar** o novo local com o cliente existente.

Clonando um cliente existente para novo local

- O time de suporte mSupply fará esse passo seguindo o procedimento descrito em "store_create_from_name" para clonar o conteúdo do cliente para local original. Para isso é preciso:
 - 1. O **ID** (e não o **Código**) para clonar o local (um número não poderá pertencer a outro local)
 - O modo do novo local mSupply (uma das opções a seguir: Armazém (store), Distribuição (dispensary) ou Análise (report)). Na maioria das vezes, a opção deverá ser Armazém (store).
 - 3. O Sync ID, que é o registro para Sync do novo local mSupply (campo opcional; Se for deixado em branco, será criado como um local Ativo no servidor)
- 2. Configuração da visibilidade dos itens
- 3. Configuração de sincronização
- 4. Configuração da visibilidade do seu local

Unificando um cliente existente e um novo local

Acesse o guia do usuário - mSupply Desktop sobre unificar um cliente existente e um novo local. O time de suporte mSupply poderá facilitar esse processo unificando vários clientes com locais ao mesmo tempo.

Antes de unificar todos as Faturas deste clientes realizadas para este cliente não-finalizadas e todas as Faturas para fornecedores recebidas nesse cliente deverão ser finalizadas. Em sistemas com muitos locais clientes e fornecedores em sincronização isso pode levar algum tempo. Comece antes, e se possível, peça para todas os locais fornecedores não criarem novas Faturas de clientes enquanto o processo de unificação estiver sendo finalizado...

Se você tentar realizar a unificação antes de finalizar as Faturas de clientes, a mensagem de error a seguir é apresentada, e a unificação não será completada



Criação de novo local como cópia de outro local

Primeiro faça a Criação de novo local manualmente.

E importante **ter certeza** que foi realizada toda Criação dos registros para SYNC e então, para CADA novo local:

- O time de suporte mSupply fará esse passo seguindo o procedimento descrito em "sync_clone_sync_site" para copiar as configurações e outro local. Para isso é preciso:
 O Sync_TD_quo é o registro para Sync do local mSupply existente.
 - 1. O Sync ID, que é o registro para Sync do local mSupply existente
 - 2. O Sync ID, que é o registro para Sync do novo local mSupply
 - 3. A versão da ferramenta de sincronização Sync version (v1 para mSupply Desktop, v3 para mSupply Mobile)
 - 4. Decidir se o novo local terá a visibilidade para outros locais como 'grupo' (ou seja, todos os locais com o mesmo local fornecedor estarão visíveis no novo local) ou a visibilidade de cada local será configurada individualmente

- 5. Decidir também se deve copiar a localizações, transações, estoque e os pedidos. (geralmente NÃO).
- 6. O código e o nome para cada novo local
- 7. O **nome de usuário** *e* a **senha** para cada usuário padrão (é preciso um usuário) para cada novo local
- 2. Para unificar os clientes do novo local (fornecedor), você deverá também copiar a visibilidade dos clientes com o novo local
- 3. O novo local terá os mesmo itens visíveis como os do local copiado. Revise, caso necessário: configuração de visibilidade dos itens
- 4. O novo local terá as configurações básicas do registro para SYNC. Revise, caso necessário: configuração da sincronização
- 5. O novo local terá as configurações de visibilidade básicas, incluindo, se for escolhido 'grupo' a visibilidade de outros locais. Revise, caso necessário: configuração de visibilidade entre os locais

Anterior: 2 | | Próximo: 4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

From: https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:create_store?rev=1583710951

Last update: 2020/03/08 23:42

